

Otomatik Bağlantı ve Otomatik Oturum Açma

vSpace4.9.4.8

Not: Bu ayarlar sadece en son versiyon olan vSpace yazılımının 4.9.4.8 versiyonunda ve L300'ün en son firmware versiyonu olan 1.03.05 versiyonunda çalışır.

Otomatik Bağlantı

L300'ün BIOS'undan **Device Setup**'a tıklayın ve ardından **Manage Groups** sekmesine geçin.



Manage Groups sekmesinde sol tarafta otomatik olarak listelenen sunucu bilgisayarları göreceksiniz. Sadece otomatik bağlanmak istediğiniz sunucuyu seçin ve belirlediğiniz grubun üstüne sürükleyip bırakın.

Connection Settings **Manage Groups** Login Settings Network Password Update

Refresh Server List

Right click to add, delete or rename server groups.
Drag and drop servers from the list at left to add to groups.

Servers on the subnet

- READ180TEST
- ALEX2K3TEST
- L300-DEMO
- SALES-1
- 494TEST
- 2K8R2TEST
- LIB2K8
- LATAM
- X64TEST
- VSPACE-MASTER02
- DEREK2K3
- REGSANDBOX
- TECHSUPPORTDIGI
- NRULE-ACT

Groups and Servers

- group1
 - 2K8R2TEST

Save Cancel

Şimdi **Connection Settings** sekmesine gidin ve **auto connect to:** bölümünü seçip ayarlamış olduğunuz grubu seçiniz.

Connection Settings | Manage Groups | Login Settings | Network | Password | Update

Use the "Manage Groups" tab to create and edit server groups.
Changes will appear below after they are saved.

Autoconnect to:

Manual connection options

- Auto-discovered connections
- Manual IP address or hostname
- Group list

Save Cancel

Otomatik bağlantı konfigürasyonu şimdi ayarlanmıştır.

Otomatik Oturum Açma

L300'ün **Device Setup**'ında **Login Settings** sekmesine gidin ve **Enable Automatic Login** kutusunu işaretleyin. Ardından gerekli bilgileri giriniz.

The screenshot shows the NComputing vSpace interface. The 'Login Settings' tab is selected. The 'Automatic Login Settings' section is expanded, showing the 'Enable Automatic Login' checkbox checked. The Domain is set to 'NComptuing', the User is 'Alex', and the Password field contains the text 'Bu alan şifreyi girdiğiniz alandır.'. The 'Video settings' section shows the Resolution set to 1024x768 and Colors set to 24 bit. The 'Sleep if idle for' dropdown is set to 30 min. The 'Save' button is highlighted with a mouse cursor.

Not: Eğer domain ortamında değilseniz bu alanı boş bırakınız.

Bilgiyi **Save** butonuna basarak kaydedin ve L300'ün bios'undan **connect** butonuna tıklayın. Konfigürasyon tamamlanmıştır.