

İhtiyaçlarınız İçin Doğru Çözümü Seçin

NComputing'in üç çeşit ürün modeli var : L-serisi L230, U- Serisi U170 ve en yeni eklenen L-Serisi L300 modeli. Şirketinizin özel ihtiyaçları ve öncelikleri için çözüm olacak doğru ürünü seçmek çok kolay.

| | L300 | L230 | U170 |
|---|---------------|---------------|-------------------|
| Multimedya | En İyi | İyi | En İyi |
| Kolay Kurulum | En İyi | Daha İyi | En İyi |
| Geniş Uygulama Yönetimi | En İyi | En İyi | İyi |
| Kullanıcı başına fiyat | İyi | İyi | Daha İyi |
| Bilgisayar başına düşen kullanıcı sayısı | En İyi | En İyi | İyi |
| Çevre Bileşen Desteği | En İyi | İyi | En İyi |
| Özet | En esnek | En esnek | Kurulumu en kolay |

Önerilen PC Konfigürasyonu

U170 için önerilen minimum donanım

| Kullanıcılar | CPU | Memory |
|--------------|---|-----------------------|
| 1-3 | Herhangi bir dual core | 2 GB |
| 4-7 | Dual veya quad core (4'ten fazla kullanıcı için Dual EHCI USB controller gerektirmektedir) | 3 GB |
| 8-10 | Dual veya quad core (4'ten fazla kullanıcı için Dual EHCI USB controller gerektirmektedir) | 3GB veya daha fazlası |

L-serisi için önerilen minimum donanım

| Kullanıcılar | CPU | Memory |
|--------------|---|----------|
| 1-3 | 2.4 GHz veya herhangi bir dual core | 1 – 2 GB |
| 4-7 | 3.0 GHz veya herhangi bir dual veya quad core | 1 – 2 GB |
| 8-10 | 3.0 GHz veya herhangi bir dual veya quad core | 3 GB |
| 11-15 | Dual core 1.8 GHz veya herhangi bir quad core | 4 GB |
| 16-20 | Dual core 2.0 GHz veya herhangi bir quad core | 4 GB |
| 21-25 | Dual core 2.2 GHz veya herhangi bir quad core | 4 GB |
| 26-31 | Dual core 2.6 GHz veya herhangi bir quad core | 4 GB |



vSpace

| |  |  |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Model | L300 | L230 | U170 |
| Bağlantı metodu | Ethernet | Ethernet | USB |
| Açıklama | 1 kullanıcı seti, vSpace™ Yazılımı ve 1 Ethernet tabanlı erişim cihazı | 1 kullanıcı seti, vSpace™ Yazılımı ve 1 Ethernet tabanlı erişim cihazı | 1 kullanıcı seti, vSpace™ Yazılımı ve 1 USB tabanlı erişim cihazı |
| PC başına maksimum kullanıcı sayısı | 31 (30 erişim cihazı + PC)2 | 31 (30 erişim cihazı + PC)2 | En iyi performans için önerilen kullanıcı sayısı 5'tir. 1+9 kullanıcı için dual EHCI USB controller gerekmektedir |
| Maksimum ekran çözünürlüğü | 1600x1200 veya 1920x1080 @ 24-bit renk | 1440x900 veya 1280x1024 @ 24-bit renk | 1680x1050 veya 1600x1200 @ 32-bit renk |
| Mouse ve klavye portları | USB | PS/2 | USB |
| Speaker portu | stereo out | stereo out | stereo out |
| Mikrofon portu | Var | Var | Var |
| USB flash disk portu | Var | Var | Var |
| USB 2.0 portu | Var. 2 adet | Yok. | Var. 2 adet |
| Güç Adaptörü gerekliliği | Evet, 12V DC | Evet, 5V DC | Hayır (USB kablo aracılığı ile elektrik alır) |
| Client bağlantısı | Ethernet | Ethernet | Direk USB porta bağlanan kablo (hublar kullanılabilir) |
| PC'den olan maksimum uzaklık | LAN içerisinde herhangi bir uzaklık | LAN içerisinde herhangi bir uzaklık | 5 metre (USB kablo ile) Maksimum 20 metre (Güç adaptörlü USB hubları ile) |
| Erişim cihazı büyüklüğü (mm) | 115 x 115 x 30 | 115 x 115 x 26 | 125 x 80 x 30 |
| Uygulama Alanları | İş dünyası, devlet kurumları, fabrikalar, okullar, genel kullanım alanları | Okullar, genel kullanım alanları, iş dünyası, devlet kurumları, fabrikalar | Okullar, genel kullanım alanları, küçük işletme, dijital bilgilendirme panosu, ev |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows ve Linux | Windows ve Linux | Windows ve Linux |

Not1 : U170 modelini 5 kullanıcı ve daha üstü bir ortamda kullanmak istediğinizde ana bilgisayarınızda dual EHCI USB controller bulunmalıdır.

Not2 : U170 modelini XP işletim sisteminde maksimum 5 kullanıcı ile kullanabilirsiniz. Lisanslama ile ilgili ayrıntılı bilgi için [link](#).

