

Kurulum Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1- İşletim Sistemi ve Services Pack kontrolü

- Xp Profesyonel Services pack 3
- Win7 (profesyonel&ultimate)
- Server 2003 32 bit Services pack 2
- Server 2008R2 Services pack 1
- Multipoint Server 2011

Tüm işletim sistemlerinde Services pack paketleri yüklendikten sonra gelen Windows updatelerinin tamamı yapılmalıdır.

2- Güvenlik Duvarı Kontrolü

Windows Güvenlik Duvarı kurulum öncesi kapatılmalıdır.


Başlat → Ayarlar → Denetim Masası → Güvenlik Duvarı adımlarını takip ederek güvenlik duvarınızı kapatabilirsiniz.

Not : Kurulumdan sonra bilgisayar yeniden başladığında güvenlik duvarınızı açabilirsiniz.

3- Antivirüs Kontrolü

Kullandığınız antivirüs programını kurulum öncesi disable etmeyi unutmayınız.

Not : Kurulumdan sonra bilgisayar yeniden başladığında antivirüs programı otomatik olarak tekrar aktif olacaktır.



4- Makineniz domaine dahil ise kurulumu başlamadan önce lütfen domainden çıkartınız. Kurulum tamamlandıktan sonra tekrar domaine dahil edebilirsiniz.

5- vSpace Yazılımının Versiyonunun Kontrolü

En son güncel vSpace yazılımını kurduğunuzdan emin olmak için lütfen web sitemizdeki <http://www.dojop.com/yydownload.aspx?id=0> sayfasından işletim sisteminize uygun versiyonu kontrol ediniz.

Not: Server 2008R2 üzerine kurulum yapılacak ise aşağıdaki 5 adıma dikkat edilmelidir.

- 1-Lütfen bilgisayarı öncelikle domain'den çıkarın.
- 2-Ardından UAC'(Kullanıcı Hesabı Denetimi) disable edin.
- 3-Firewall Servisinizin başlamış durumda olduğuna emin olun.
- 4-Firewall'un kendisi kapalı olmalı ancak servisi açık olmalıdır.
- 5-Ardından aşağıdaki kurulum adımlarını takip ederek tekrar kurulumu geçiniz.

6- Kurulum bittikten sonra ana bilgisayarı yeniden başlatınız.

7- Ana makine üzerinde açmış olduğunuz kullanıcılarla L300 cihazına bağlanabilmek için aşağıdaki linki takip ederek kullanıcılarınıza "Remote Desktop Users" yetkisi veriniz.

<http://www.dojop.com/files/download/Sistemyerelilkesikatilimlioturumacmayaizinvermiyor.pdf>

8- Erişim cihazının tüm bağlantılarını kontrol ediniz.

Klavye, Ekran, Mouse, Lan (Cat 5, Cat 6 Düz Kablo ile switch'e bağlanmalıdır.), Hoparlör, Mikrofon.

9- Erişim cihazınızı açınız.

10- Erişim cihazının bağlantı ayarlarını Device Setup menüsünden yapınız ve gerekli değişiklikleri kaydediniz.

Ayarlamalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için

<http://www.dojop.com/FILES/download/L300kullanimklavuzu.pdf>

linkindeki

kullanım klavuzunu inceleyiniz.

11- Erişim cihazından ana bilgisayara bağlanıp oturum açınız.

Kurulum ve teknik destek hakkında daha ayrıntılı bilgi için iletişim bilgilerimiz :

dojop Teknoloji Hizmetleri Tic.Ltd. Şti.

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park B-1 Blok No:21 Yeşilköy/İstanbul

Tel: 0212 465 32 33 Pbx Fax: 0212 465 50 91

info@dojop.com , www.dojop.com